



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(11)Publication number: 06141228
(43)Date of publication of application: 20.05.1994

(51)Int Cl

H04N 5/232
H04N 5/335

(21)Application number: 05063978	(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD
(22)Date of filing: 23.03.1993	(72)Inventor: NAGASAKI TATSUO MORI TAKESHI OU KOUTATSU TOMABECHI HIDEO KOMIYA YASUHIRO EBIHARA TOSHIYUKI

(30)Priority


Priority number: 04 94473 Priority date: 14.04.1992 Priority country: JP
04244933 14.09.1992 JP

(54) ELECTRONIC CAMERA

(57)Abstract

PURPOSE: To obtain an electronic camera which re-configures plural divided images photographed by moving them to a position where they can be connected most appropriately based on the correlation of them.

CONSTITUTION: An object image 1 is image-formed on an image pickup element 4 consisting of a CCD, etc., via a photographic lens system 2 and a mirror 3a, and the object image is fetched intermittently for plural times so as to superimpose a part of a current image on a part of a preceding image. Threshold processing and data compression are applied to the image, and it is sent to a recording part, and the image is moved to the position where the current image is connected to the preceding image, and the blurring of the image is corrected by a blurring correction circuit 18, then, it is stored in frame memory B19.



LEGAL STATUS

撮像手段と、前記撮像手段により取り込まれた画像を記憶する第1の画像記憶手段と、予め基準画像を記憶する第2の画像記憶手段と、前記第1の画像記憶手段及び第2の画像記憶手段から読み出された2つの画像間の相関を算出し比較することにより、動きベクトルを検出する動きベクトル検出手段と、前記動きベクトル検出手段からの動きベクトルに基づき、第1の画像記憶手段からの画像を移動して記憶する第3の画像記憶手段とで構成され、前記被写体像を分類して順次取り込んだ複数の画像間の相関を算出し比較することにより、現画像を前画像の適切に接続する位置に順次移動し、記憶することによって画像の再構成を行なう電子カメラを提供する。

【0007】

【作用】 以上のような構成の本発明の電子カメラは、分割撮像を行う際に、隣接する画像間で撮影範囲の一部が重なる部分を持たせて撮影され、新たに設けられた補正回路によってずれ量を検出し撮影された画像の位置を電氣的に補正され所定メモリに記憶される。

【0008】 また撮影部の構成部材において、複数の撮像素子を用いた場合、これらを保持する複数の保持部材の基部から撮像素子保持部までの距離と、各々の部材の材料の熱膨張係数との積が、各々の部材について全て等しくなるように構成され、各々の熱による伸縮量を等しくして、複数の撮像素子の相互の位置関係を常に等しく保たれ、光軸方向の相対ズレの補正のみならず、光軸に垂直な方向の相対ズレも補正される。

【0009】

【実施例】 以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。

【0010】 図1には、本発明による第1実施例としての電子カメラの構成を示し説明する。この電子カメラは、大別すると被写体の撮像を行なう撮影部Aと、所定メモリに撮影画像の記憶を行なう記録部Bとで構成され、前記撮影部Aと記録部Bとの間を画像信号が光信号により空中伝送されるものである。

【0011】 この電子カメラにおいて、被写体像1が撮像レンズ系2及び鏡3aを介して、CCD等からなる撮像素子4上に結像される。前記鏡3aの一端には回転軸3bが設けられ、図示されない回転駆動装置より、この軸を中心として回転する。そして撮影の際には、被写体像の取込みが間欠的に複数回行なわれる。この期間中、前記鏡3aが回転しており、撮影範囲が被写体上を移動して、図3及び図4に示すように広い範囲が撮影される。

【0012】 この撮影で、連続して2回の撮影が取込まれる画像の範囲は、前画像の一部に現画像の一部が重なるように、撮影の時間間隔と鏡3aの位置を制御する。撮影範囲の両端を手動で行うことによって、前記回転機構をなくした構成も可能である。

【0013】 前記CCD撮像素子4から出力される画像

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写体像を光電変換する撮像素子からなる撮像手段と、

前記撮像手段により取り込まれた画像を記憶する第1の画像記憶手段と、

予め基準画像を記憶する第2の画像記憶手段と、

前記第1の画像記憶手段及び第2の画像記憶手段から読み出された2つの画像間の相関を算出し比較することにより、動きベクトルを検出する動きベクトル検出手段と、

前記動きベクトル検出手段からの動きベクトルに基づき、第1の画像記憶手段からの画像を移動して記憶する第3の画像記憶手段とを具備し、

前記被写体像を分割して順次取り込んだ複数の画像間の相関を算出し比較することにより、現画像を前画像の適切に接続する位置に順次移動し、記憶することによって画像の再構成を行なうことを特徴とする電子カメラ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、被写体像を複数に分割して撮像し、それら画像を再構成する広範囲撮影に好適な電子カメラに関する。

【0002】

【従来の技術】 一般に、光センサがマトリックス状に配列されたCCD等の固体撮像素子を利用した電子カメラがある。このような撮像素子は、光センサを形成する型造技術上の問題や歩留まりの低下等により、光センサを並べる数には限界があった。そのため、広範囲の画像を撮るために、例えば特開昭63-191483号公報に記載されるように、光学系の制御により、撮像素子面に配載されるように、光学系の制御により、撮像素子面に配載されるように、撮像素子を分割して撮像し、その後、撮像範囲を再構成することによって広範囲を高い分解能で撮影する技術が提案されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、前述した電子カメラにより被写体像を分割撮影した画像の再構成において、分割撮影される各画像が隣接部分で連続して繋がるように撮影するためには光学系の制御に非常に高い精度で行う必要があり、そのために光学系の制御装置が複雑になったり、高コストになる等の問題があった。

【0004】 また、分割撮影のカメラを手持ちで撮影する【0005】 そこで本発明は、分割撮影した複数の画像をそれらの相関をもとに最も適切に画像が繋がる位置に移動して画像を再構成する電子カメラを提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明は上記目的を達成するために、被写体像を光電変換する撮像素子からなる

撮像手段と、前記撮像手段により取り込まれた画像を記憶する第1の画像記憶手段と、

予め基準画像を記憶する第2の画像記憶手段と、

前記第1の画像記憶手段及び第2の画像記憶手段から読み出された2つの画像間の相関を算出し比較することにより、動きベクトルを検出する動きベクトル検出手段と、

前記動きベクトル検出手段からの動きベクトルに基づき、第1の画像記憶手段からの画像を移動して記憶する第3の画像記憶手段とを具備し、

前記被写体像を分割して順次取り込んだ複数の画像間の相関を算出し比較することにより、現画像を前画像の適切に接続する位置に順次移動し、記憶することによって画像の再構成を行なうことを特徴とする電子カメラ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、被写体像を複数に分割して撮像し、それら画像を再構成する広範囲撮影に好適な電子カメラに関する。

【0002】

【従来の技術】 一般に、光センサがマトリックス状に配列されたCCD等の固体撮像素子を利用した電子カメラがある。このような撮像素子は、光センサを形成する型造技術上の問題や歩留まりの低下等により、光センサを並べる数には限界があった。そのため、広範囲の画像を撮るために、例えば特開昭63-191483号公報に記載されるように、光学系の制御により、撮像素子面に配載されるように、撮像素子を分割して撮像し、その後、撮像範囲を再構成することによって広範囲を高い分解能で撮影する技術が提案されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、前述した電子カメラにより被写体像を分割撮影した画像の再構成において、分割撮影される各画像が隣接部分で連続して繋がるように撮影するためには光学系の制御に非常に高い精度で行う必要があり、そのために光学系の制御装置が複雑になったり、高コストになる等の問題があった。

【0004】 また、分割撮影のカメラを手持ちで撮影する【0005】 そこで本発明は、分割撮影した複数の画像をそれらの相関をもとに最も適切に画像が繋がる位置に移動して画像を再構成する電子カメラを提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明は上記目的を達成するために、被写体像を光電変換する撮像素子からなる

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-141228

(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

(51)Int. Cl.⁶

H 04 N 5/232

5/335

願号記号

F I

技術表示箇所

Z

特許請求 未請求 請求項の数 1

(全 22 頁)

(21)出願番号

特願平5-63978

(71)出願人

000000376

オリンパス光学工業株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)3月23日

(72)発明者

長崎 達夫

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(31)優先権主張番号

特願平4-94473

(72)発明者

森 健

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(32)優先日

平4(1992)4月14日

(72)発明者

王 康達

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(33)優先権主張国

日本(JP)

(72)発明者

王 康達

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(31)優先権主張番号

特願平4-244933

(72)発明者

王 康達

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(32)優先日

平4(1992)9月14日

(72)発明者

王 康達

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(33)優先権主張国

日本(JP)

(72)発明者

王 康達

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(74)代理人

弁理士 鈴江 武彦

最終頁に続く

【(57)【要約】】

【目的】 本発明は、分割撮影した複数の画像をそれらの相関をもとに最も適切に画像が繋がる位置に移動して画像を再構成する電子カメラを提供することを目的とする。

【構成】 本発明は、被写体像1が撮像レンズ系2及び鏡3aを介して、CCD等からなる撮像素子4上に結像され、前画像の一部に現画像の一部が重なるように被写体像が間欠的に複数回取込まれ、その画像が2倍化及びデータ圧縮され、記録部に送出され、現画像と前画像が繋がる位置に移動され、おれ補正回路18により画像のぶれを補正し、フレームメモリB19に記憶されるように構成された電子カメラである。

3
信号は、A/Dコンバータ5でディジタル化される。この実施例では、画像データを空中伝送するため、情報量を少なくする必要があり、縮小2値化回路7によりデータ圧縮を行う。この画像信号の2値化には、公知の2値化手法を用いることができるが、特に「電子通信学会誌90/8 Vol.1」73-9-I-No.8：馬場 豊他3名」において提案された新しい2値化手法を用いれば良好な画質を得ることができる。

10
【0014】このよう2値化及びデータ圧縮により記録部Bへ伝送するデータ量を大幅に減らすことができ、伝送にかかる時間を短縮することができる。しかし外光の影響などによって、伝送エラーが発生する恐れがあるため、圧縮された画像データには、リードソロモン法等の手法を用いて、エラー訂正用符号付加回路8により、エラー訂正用の符号が付けられ、変調回路9により、伝送用に変調される。ここで、変調された画像信号は、LEDドライバ10に送られ、LED11によって、光として送信される。

20
【0015】前記撮影部Aが送信した光信号12は、記録部Bの受光デバイス13によって再び電気信号に変換され、復調回路14で復調される。

30
【0016】また伝送中に発生したエラーをエラー訂正回路15により、前述したエラー訂正用符号を参照して訂正し、圧縮データ復調回路16により圧縮されていたデータを復号する。ここで復号された画像データは、フレームメモリA17に一時的に記憶される。

40
【0017】本実施例では、広範囲の撮影を行うために、関心的に撮影を行うため、その間の手ぶれ等の影響があり各画の撮影による画像を単純に繋げて高品質な画像を生成することはできない。そこで、おれ補正回路18を用いて、画像のおれを補正し、フレームメモリB19に改めて記憶される。前記おれ補正回路18の詳細については後述する。

50
【0018】しかし第1フレーム（最初に撮影された画像）の画像データだけは、おれ補正されず、前記フレームメモリB19の端に結んで記憶される。第2フレーム以降の画像データは、おれ補正回路18により、前記フレームメモリB19に記憶された第1フレームの画像と画像がつながる位置に移動されて記憶される。

60
【0019】ここで、被撮影物の撮影で重なった範囲は、各回の撮影の画像信号の平均値を記録するようにすれば、ノイズの低減された高品質の画像を得ることができる。

70
【0020】前記フレームメモリB19に記憶された画像は、例えば、D/A変換コンバータ20により、アナログ変換してCRTモニタ21に提示する。またはプリント22に送ってハードコピーを作成等の利用が考えられる。また、画像データと共に撮影部から撮影状況に関する情報も伝送するようにし、それらをフタリリンク装置

80
【0030】前記基準画像と前記比較画像の相対位置を变化させるのは、重ね合わせ位置制御回路40が制御し、基準画像の全面素子に対応する差分の絶対値の合計の計算の例例を合計制御回路41が行なっている。

90
【0031】前記重ね合わせ位置制御回路40の出力する信号と、前記合計制御回路41の出力する信号が、画素位置計算回路33に入力され、前記フレームメモリA17に記憶されている第Nフレームの1画素を指定し、差分計算回路34の一方の入力端に入力する。

100
【0032】また、前記合計制御回路41の出力する信号によって、前記基準画像メモリ32に記憶されている第(N-1)フレームの画像の1画素が指定され、差分計算回路34の他方の入力端に入力される。

110
【0033】前記差分計算回路34の出力は、絶対値計算回路35により、絶対値が計算される。さらに前記合計制御回路41の制御により、前記基準画像メモリ32の16×16画素に対する256回分の絶対値が合計用メモリ37に合計される。この合計値が、この重ね合わせ位置における第(N-1)フレームと第Nフレームとの相関を表す信号と成る。

120
【0034】前記基準画像と前記比較画像を重ね合わせ位置は、前記重ね合わせ位置制御回路40の制御により順次移動し、それぞれ位置での相関が計算され、最も小値検出回路38によって、相関信号の最も小さくなる位置が求められる。この位置については、本出願人が出願した特開4-96405号に記載されているように、相関値の補間演算を行うことにより、より精度をよく求めることができる。第(N-1)フレームとの位置の差が動きベクトルとしてΔXΔYΔθ計算回路39に伝えられる。

130
【0035】図5に示すように、基準画像が相対位置(-x, -y)にあるときに最も相関が高く(相関の計算値が小さく)なるとすると、動きベクトルvは(x, y)となる。動きベクトルは図示しないメモリに果積され、第1フレームに対する第Nフレームの動きベクトル(相対位置)を求める。この動きベクトルは第Nフレーム内の任意の少なくとも2点において求められ、それぞれΔXΔYΔθ計算回路39に入力される。ここでは、2点a, bにおいて動きベクトルを求めることにし、それぞれ(x1, y1)と(x2, y2)とする。

140
【0036】前記ΔXΔYΔθ計算回路39は、ベクトルv1, v2からフレームメモリA17に記憶されている第Nフレームの画像をフレームメモリB19に書き込む際の位置を平行移動量(ΔX, ΔY)と反時計回り方向の回転移動量Δθとして求める。この計算方法を図6(a)及び(b)に基づいて説明する。図6(a)に示すように、動きベクトルは平行移動に係るベクトルSと回転移動に係るベクトルrとの合成ベクトルと考えることができる。すなわち、

150
ベクトルv1=S+r
ベクトルv2=S-r
従って、ベクトルS、rは
ベクトルS=(v1+v2)/2
ベクトルr=(v1-v2)/2

160
により求めることができる。ベクトルSの成分が、すなわち、Δx及びΔyとなる。また、Δθは図6(b)に示す関係から分るように、(近似的に)

170
$$\Delta\theta = \arctan(|v_1 - v_2|/d)$$

で求めることができる。

180
【0037】これらの移動量の計算は、2点a, bに限らずもっと多くの点における動きベクトルを用いて計算することにより、計算の精度を高めることもできる。

190
【0038】次に平行移動量ΔX、ΔY、及び回転移動量Δθは、画像移動回路18bに入力される。前記画像移動回路18bは、フレームメモリA17にある第Nフレームの画像を回転移動及び平行移動して、図7に示されるように、フレームメモリB19に書き込む。ここで回転移動の中心位置は、2点a, bの中点にすればよい。3点以上の点について動きベクトルを求めて計算した場合には、それらの点の位置に応じて適切に回転中心を決めるとよい。

200
【0039】なお、各画像の位置は連続的であるため、回転移動および平行移動した第Nフレームの画像の位置とフレームメモリB19の画像位置は、一般的には一致しない。従って、前記フレームメモリB19に書き込む画像信号は、最も近い位置に移動された第Nフレームの画像の信号を用いるか、近傍の数画素の補間によって書き込む画像位置に対応する信号値を推定して用いてもよい。(補間を行なう方が良好な画質が期待できる。)

210
また、前記フレームメモリB19に画像を書き込む際に、既に撮影画像が書き込まれている画像については既に書き込まれている信号値と新たに書き込む信号値とを所定の割合で合成した値を書き込むことによって画像に含まれるノイズ成分を低減し、画質を高めることができる。合成の割合の最適値は1つの画像に何回の書き込みが行なわれるか等によって異なるため、その最適値はなっている。

220
【0040】以上のことから、本発明の第1実施例においては、各回撮影の撮影範囲の設定は、ラフに行うことができるため撮影範囲切替のための光学系の制御はボリゴミミラなどの簡単なもので十分である。また、手ぶれなどの影響も補正できるため手持ち撮影でもきようになるという効果もある。

230
【0041】図8は、この第1実施例による電子カメラの使用状態を説明するための図である。前記第1実施例によれば、手ぶれなどの影響も補正できるため、この図8に示すように、手持ち撮影が可能になる。また、この図8に示すように、前記撮影部Aと前記記録部Bを分離し、赤外線、電波等によりコードレスに信号を送受する

240
ことができる。すなわち、

250
図8に示すように、前記撮影部Aと前記記録部Bを分離し、赤外線、電波等によりコードレスに信号を送受する

260
図8に示すように、前記撮影部Aと前記記録部Bを分離し、赤外線、電波等によりコードレスに信号を送受する

270
図8に示すように、前記撮影部Aと前記記録部Bを分離し、赤外線、電波等によりコードレスに信号を送受する

280
図8に示すように、前記撮影部Aと前記記録部Bを分離し、赤外線、電波等によりコードレスに信号を送受する

290
図8に示すように、前記撮影部Aと前記記録部Bを分離し、赤外線、電波等によりコードレスに信号を送受する

しかしながら、この構成では、画面が広くなるにつれ、光軸からはずれる画像の収束や周辺減光が大きくなる恐れがある。そこで、図18に示すような、撮影レンズ系2と被写体の間に鏡を配置する構成例について説明する。

【0074】この第5実施例では、撮像素子として例えば、2048×256画素のCMD (Charge Modulation Device、電荷変調素子) 4を用いる。このCMD 4は、図19に示すように受光素子がマトリックス状に配置され、クロック発生回路4-1、水平走査回路4-2及び、垂直走査回路4-3が設けられている。但し、前記CMD 4は、紙面と垂直な方向が2048画素となる。

【0075】このCMD 4は、XYアドレス型の読み出し方式になっており、クロック発生回路4-1、水平走査回路4-2、垂直走査回路4-3へ信号出力のためのパルスを送ると、画素の信号がSIG増が出力される。【0076】図19に示す電子カメラは、被写体を照射するためのストロボ91と、被写体に反射して戻る正反射光を除去するために互いに偏角が90°ずれて設けられた偏角フィルタ92、93と、鏡3aを回転させるためのボイスコイル90と、撮影レンズ系2と、前記CMD 4と、CMD 4が検出した画像信号を処理する処理部94と、シャッタ99と、記録媒体としてのメモリカード97とで構成される。

【0077】次に図20には、前記処理部94の構成を示し説明する。

【0078】この処理部94において、光検出器から画像信号を抽出するCMD 4と、A/D変換部5と、前記A/D変換部5でデジタル化した画像信号を記憶する2値化回路6と、画像合成する画像合成回路95と、所定の圧縮処理を施す圧縮回路7と、メモリカード97へ信号を書き込む書込み回路96によって構成される。これらの回路及びボイスコイル90及びストロボ91は、コントローラ98により制御される。このコントローラ98には、シャッタボタン99の押下状態を示す信号が入力される。

【0079】前記画像合成回路95は、前述したフレームメモリA17及び、おれ補正回路18の双方により構成される。

【0080】そして、このカメラによる撮影は、鏡3aを回転させながらストロボ91を発光させることにより行う。ストロボ発光のタイミングを図21に示す。このチャートは各ライン（総ライン数をNとする）における垂直走査回路に印加される電圧を示す。図21 (b)には、同図 (a) のm部分の波形を示し、電光、読み出し、リセットによりその電圧レベルが異なっている。また図21 (a) に示すようにCMDでは、ライン毎に電光及び読み出しのタイミングが異なるため、ストロボの発光は、全画素が電光期間に相当する垂直ブランキング

まうため2フレーム（又は2フレーム以上）の周期で鏡の駆動を行い、期間Aに露光した信号のみを処理部94の画像合成回路へ送り、期間Bに露光した信号は用いない。

【0089】また同様に、第7実施例として、図24 (a) に示すように、はね103とカメラ104a、連結棒104bを設けて、鏡3aを周方向的に駆動してもよい。また図24 (b) のように鏡を円周駆動するためのスクリーン112b及びFIT (Flame Interline Transfer) 型CCD撮像素子を用いてもよい。

【0090】このスクリーン112bは、平坦面と駆動部を持つようにネジの溝が形成される。つまり、このネジが等速回転すると、歯車112aは、周期的に駆動と停止を繰り返す。また、ここで用いているFIT型CCD撮像素子は、その特徴として、時間的にほぼ同時に、偶数フィールドと奇数フィールドを露光できるとも、偶数フィールドも変化する。

【0091】さらに、図24 (c) には露光のタイミングと、ミラーの回転量について示してある。スクリーン112bの平坦部が歯車112aとかが合っている時（例えば10ms）にミラーは停止し、この時に、偶数フィールド、奇数フィールドともに露光を行う。スクリーン112bの駆動部が歯車112aとかが合っている時（例えば20ms）はミラーが動いており、この時は信号の読み出しのみを行う。

【0092】このようなスクリーン112bを用いることにより、回転運動を容易に円周運動に変えることができ、図24 (a) に示したカメラを用いるのに比べ駆動や雑音も少ない。また画像が混合することなく、無駄な露光を行なうこともない。また、これらの実施例では、FIT型CCD撮像素子を用いたが、前述したように鏡の2フレーム以上の周期で鏡の円周駆動を行うことにより、CMDを用いることも可能である。

【0093】次に図25には、本発明による第8実施例としての撮像装置の構成を示し説明する。前述した第7実施例では、鏡を回転させて方向の異なる画像を得ようとしたが、本実施例では、TVカメラを回転させて得られた連続画像信号の合成を行う。

【0094】図25に示す撮像装置においては、CCDカメラ等のTVカメラ105と、図18に示した処理部94と同様な動きをする処理部94'と、合成した画像信号を保存するためのハードディスク等の記録メディア106、プリンタ22、CRTモニター21とで構成される。

【0095】前記処理部94'は、A/D変換部5、画像合成回路95、メモリ19及び、D/A変換部20とで構成され、この実施例では連続画像を扱うため、画像信号は2値化しない。

【0096】さらに、第9実施例として、第8実施例の

ようなTVカメラを利用するだけではなく、図26に示すように、例えば、超音波診断装置107等へ応用が可能である。

【0097】しかしながら、コンベックス型の超音波画像の場合、図28に示すように、画像物体は扇形となり、画像にはテキスチャデータ等の画像合成に不要な無効領域としての背景が存在する。そのため、この無効領域は合成処理に用いないように処理する必要がある。つまり、図29 (a) に示したような左画像上で右画像の無効領域と重なる部分、及び図29 (b) に示したような右画像上で左画像の無効領域と重なる部分は、画像の合成には用いない。

【0098】そして図30に示したように、実際の画像物体の重なる部分に、本出願人が出願した特開平5-042402号に提案しているようなつなぎ目処理を施す。

【0099】図27には、この第9実施例の具体的な構成を示す。

【0100】この撮像装置において、メモリA17の出力側には、移動量計算回路18aと画像移動回路18bが接続される。前記画像移動回路18bは、補間により劣化した信号を回復するための補正演算を行う補正演算回路108に接続され、前記補正演算回路108は、右画像左境界線を抽出する左側境界線抽出器109と合成回路111に接続される。この合成回路111には、メモリB19及び右側境界線抽出器110が接続される。ここで、左画像が既にメモリB19に書き込まれた画像信号に相当し、右画像が新たに入力されたメモリA17の画像信号に相当する。

【0101】また、前記合成回路111は、メモリB19に書き込む信号を生成する回路であり、右画像左境界線より左側の領域については左画像を、左画像右境界線より右側の領域については右画像の対応した信号値をメモリB19に書き込むとともに、両境界線には書き込まれた部分については右画像、左画像両方を用いた繋ぎ目処理を行い、結果をメモリB19へ書き込む。

【0102】以上の処理により、コンベックス形の超音波診断装置の画像についても良好に画像の合成処理を行うことができる。

【0103】次に本発明による第10実施例を説明する。

【0104】この実施例は、図31 (a) に示すように互いに重複領域を有する3つの画像を撮影し、後にこれらの画像を繋げて広範囲の撮影（パノラマ撮影）を実現させるものである。

【0105】この実施例は、ファインダ内に前回撮影された画像の一部（端部）を表示し、今回撮影する画像の端部をその一部画像と重なり合い一致する位置に接合部を振り、撮影するものである。

【0106】図31 (b) に示すように、このファイン

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

グは、前回撮影した画像の一部であり、前回撮影した画像と今回撮像する画像を繋ぎ合わせるために、画像を重複させる部分（同じ被写体もしくはその一部が写った領域）を表示する重複領域画像表示部Aと、今回撮像する画像が表示される領域画像表示部Bとで構成される。前記した図31(a)を例とすれば、画像1を撮像した後、画像2を今回撮像する場合において、前回撮像した画像1の一部（重複領域1）の画像が重複領域画像表示部に表示され、今回撮像しようとする画像が重複領域画像表示部内で、これら両画像1、2が一致して繋がる位置に撮像部を移動させて画像2を撮像する。

【0107】この実施例の撮像部の構成例を図31(c)に示す。

【0108】図31(c)に示す電子カメラにおいて、入射する被写体光を集光するレンズ121と、結像した光線を光電変換するCCD122と、検出された画像信号を増幅するプリアンプ123とが設けられる。さらに、前記プリアンプから出力された画像信号にγ補正等を施すための信号処理回路124と、デジタル化するA/D変換器125と、デジタル化された画像信号を輝度信号(Y)及び色信号(Cr, Cb)を分離する色分離回路126が接続されている。

【0109】そして、この色分離回路126の出力側には、前記輝度信号Yが入力し、前述したように画像を組み合わせるための画像加算部127と、輝度信号Y及び色信号Cr, Cbが入力し、データを圧縮するデータ圧縮器128が接続される。

【0110】前回撮像加算部127は、前回撮像した画像を記録するための重複エリア用メモリ129と、乗算器130、131と、この乗算のための係数C1、C2を設定するための係数設定回路132と加算器133とから構成されている。

【0111】この画像加算部127は、色分離回路126から輝度信号Yが入力され、前回撮像した画像の一部が加算され、D/A変換部134に送出される。ここで、係数C1、C2は、図31(b)で示すような各重複領域画像表示部では、C1=1、C2=0で、撮像画像表示部では、C1=0、C2=1となる。そしてD/A変換部134の出力側にはフライング135が設けられ、フライング135は、被写体ディスプレイ136と接続し、フライング137により構成される。

【0112】また、前回データ圧縮器128は、Y、Cr、Cbの各信号のデータを圧縮する。圧縮された信号は、シャッタボタン138の押下と同時に電子カメラに着脱自在のメモリカード139に書き込まれる。前記シャッタボタン138は、2段階のスウィッチであり、1stで測距、測光を行い、2ndで撮像を行うものである。画像加算部127の制御やメモリカード139への書き込みアドレスを制御するためのコントローラ140

長を行うためのデータ伸長器141と、伸長された複数の画像の合成を行うための画像合成回路142と、メモリカード139の読出しアドレスや画像合成回路142等を制御するためのコントローラ143と、画像合成された画像信号を格納もしくは表示するフライング装置144とモニタ145、プリンタ146とで構成されている。

【0123】前記画像合成回路142は、前述した実施例に対して応用可能であり、例えば3枚の画像の合成を行う図33に示すような構成例が考えられる。

【0124】この画像合成回路において、図31に示した画像1、2、3を記憶するためのフレームメモリ151、152、153がそれぞれ設けられる。

【0125】そして、前記フレームメモリの出力側には、それぞれ画像1と画像2、画像2と画像3の重複領域の画像信号から所定の重みあわせ位置からのずれを検出するためのずれ検出器154、155が接続される。これらのずれ検出器154、155は、ずれ量として、平行移動量S1、S2、回転量R1、R2を算出し、補間演算器156、157に入力する。

【0126】前記補間演算器156では、フレームメモリ152に記憶されている画像2、補間演算器157では、フレームメモリ153に記憶されている画像3の画像信号を補間し、画像1に繋がるように画像信号が変換され、合成処理部158へ出力される。

【0127】この合成処理部158は、乗算器159、160、161、乗算係数a、b、cを設定するための係数設定器162及び、加算器163から構成されている。この係数設定器162では、図34に示すように、それぞれの画像の重複領域で係数が線形に変化する。この合成処理部158により、図34に示す出力画像領域の画像信号が順次、計算されて、フレームメモリ164へ記憶される。

【0128】そして、このフレームメモリ164の画像信号が図32に示すフライング装置144やモニタ145、プリンタ146等に出力される。

【0129】以上のようにして、前述した撮像部で撮像された複数の画像は、この画像再生装置により合成されて広範囲の被写体の対応する画像に変換することができ、前記再生装置をカメラ内に一体的に設けたカメラをもって再生を行うようにしても勿論よい。

【0130】なお、本実施例では、フライングに撮像した画像と今回撮像している画像を異なる領域に表示するようにしたが、これらの両画像を重複領域画像表示部で共に表示するようにしてもよい。この場合には、画像加算部7にて、係数C1、C2を重複領域画像表示部では、C1=C2=0.5に、重複領域画像表示部では、C1=1、C2=0に設定される2画像を重ねるように、撮像領域画像表示部に表示される2画像が重なるように、撮像部を移動させればよく、より高速で高精度に所望する重

複領域を有する画像の撮像を行うことができる。

【0131】また、本実施例では、フライングのLCDには、輝度信号のみで種々の表示したが、カラーLCDを用いてカラー表示してもよいし、重複領域画像表示部に表示する前回撮像した画像は、今回撮像する画像と色を変えて表示するようにしてもよい。また、図35に示すように、重複エリア用メモリ129から読出した画像信号にラブラシアシアン演算等のHPP(High Pass Filtering)165を施せば、2画像の重ね合わせがより容易になる。

【0132】また、本実施例は、横方向に3枚の画像を撮像し合成する例を説明したが、これに限定されることはなく、より多くの画像を合成するようにしても良い。

【0133】次に図36には、本発明による第11実施例としての電子カメラの構成を示し説明する。ここで、第6実施例の構成部材で図33に示す構成部材と同等の部材には、同じ参照符号を付して、その説明を省略する。

【0134】この電子カメラの特徴としては、相関演算器171を付設し、重複エリア用メモリ129からの画像信号と、順次撮像される現在の画像信号との相関演算を行い、その変位量を算出することにある。そして、変位量に応じて、フライング内部に設けた矢印表示部172の矢印を表示せたり、音声出力装置173による音や音声により撮像部の移動方向を知らせる。フライング内の矢印表示部172は、図37に示すように構成されており、左右上下を示す矢印と中央に“赤”、または“青”を示す光源174が設けられている。

【0135】そして、相関演算器171で算出される相関信号が非常に弱い場合（2画像に同一部分が存在しない場合）には、光源174が“赤”に点灯し、相関信号が正しく検出され、その変位が検出された場合には、その方向の矢印が点灯する。

【0136】次に2画像がほぼ重なり、変位量がほぼ“0”になった時には、光源174を“青”に点灯する。撮影者は、この矢印表示部の指示情報に従い、容易に重複領域を有する複数画像の撮像を行うことができ、また、音声出力装置173では、右矢印の代わりに“右”、左矢印の代わりに“左”といった音声を生じさせる。また、変位量の大きさによって、“もっと大きく右に振る”、“少しだけ左に振る”といったような変位量の大きさにより、矢印表示部172において、変位量を示すようにし、矢印を点滅させる等をしてよい。

【0137】次に図38を参照して、本発明による第12実施例を説明する。

【0138】この実施例では、図38(a)に示すように、8枚の画像をそれぞれ重複領域を有するように撮像し、より広範囲の撮像を行うものである。図38(a)において、各画像に付したある番号は、撮像する順番を示している。画像5を撮像する場合、フライングは、図

38 (b) のように表示されている。つまり、LCDの上面には、画像2の下端部の画像がLCDの右側に、画像4の左端部の画像が表示される。そして撮影者は現在撮像されている画像が、これら画像2および画像4と良好に重なる位置へ撮像部を移動させ、画像5の撮像を行う。

【0139】以上のように、本実施例では、LCDの左右端だけでなく、上下側にも先に、撮像した画像を表示するようにしたため、上下方向に多数枚の画像を容易に撮像することができる。また、本実施例では、撮像部に付いては、特に記載していないが、画像加算部の重複エリア用メモリ129は、前述した第10実施例に比べて、より多くの容量を必要とする。

【0140】次に図39には、本発明による第13実施例として、電子カメラの撮像部を平面原稿の撮像装置に適用した構成例を示し、説明する。この撮像装置は、図39(a)に示すように、撮像部175が平面原稿を乗せる原稿台176の上部に位置するよう支持台181により支持されており、原稿台176には、原稿を撮像するためのシャッターボタン177が設けられている。

【0141】前記撮像部175には、ファインダ178が設けられ、装設可能なメモリカード179が装設されている。

【0142】この撮像装置は、撮影者がファインダを覗きながら前述した実施例のように撮像部を動かすのではなく、平面原稿を動かして広範囲の撮像を行う。

【0143】また、図39(b)に示すようなXYステージ180と、前述した相関演算部を用いて、実位置に応じてXYステージ180の動作を制御すれば、自動的に複数枚の画像を撮像することもできる。さらに、前記XYステージの動作を制御する代わりに撮像部175を支持する支持台181の動作を制御するようにして画像合成を行うようにしてもよい。なお、前記各実施例に示した数字等をテーブルインポートしてもよいし、また、所定時点で別のSW操作によりそれぞれで撮像していた合成画像を一時的に全て表示して全体像の確認を行えるようにしてもよいし、撮像部175の撮像素子にラインセンスを用いてもよい。

【0144】また本発明は、前述した実施例に図示されるものではなく、他にも発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形や応用が可能であることは勿論である。

【0145】

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、分割撮影した複数の画像をそれらの相関をもとに最も適切に画像が重なる位置へ移動して画像を再構成する電子カメラを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明による第1実施例としての電子カメラの構成を示す図である。

【図2】図2は、図1に示したふれ補正回路の具体的な構成を示す図である。

【図3】図3は、撮影範囲がふれ無に被写体上を移動する状態を示す図である。

【図4】図4は、撮影範囲がふれを伴いながら被写体上を移動する状態を示す図である。

【図5】図5は、比較画像に対する基準画像の位置を変化させながら、各位置での両画像間の相関を求めることを説明するための図である。

【図6】図6(a)及び(b)は、平行移動量及び回転移動量を求めることを説明するための図である。

【図7】図7は、画像の移動の状態を示す図である。

【図8】図8は、第1実施例による電子カメラの使用状態を説明するための図である。

【図9】図9は、本発明による第2実施例としての電子カメラの構成例を示す図である。

【図10】図10は、本発明による第3実施例として、相関演算の精度を向上させる例を示す図である。

【図11】図11は、本発明による第4実施例として、相関演算の精度を向上させる例を示す図である。

【図12】図12は、図11に示した相関エリア選択回路の具体的な構成を示す図である。

【図13】図13は、図12に示した候補面積選択回路により選択する候補面積の例を示す図である。

【図14】図14は、コンボリューションフィルタの係数の一例を示す図である。

【図15】図15は、隣接する画素間の差分の絶対値和を求める回路の一例を示す図である。

【図16】図16は、本発明による第3実施例としての電子カメラの構成例を示す図である。

【図17】図17は、本発明による第4実施例としての電子カメラの構成例を示す図である。

【図18】図18は、本発明による第5実施例としての電子カメラの構成例を示す図である。

【図19】図19は、図18に示したCMDの構成を示す図である。

【図20】図20は、図18に示した処理部の構成を示す図である。

【図21】図21は、図18に示した第5実施例の電子カメラのストロボ発光のタイミングを示すタイミングチャートである。

【図22】図22は、本発明による第6実施例としての電子カメラの構成例を示す図である。

【図23】図23は、鏡の駆動及び静止制御（間欠駆動）の動作タイミングを示すタイミングチャートである。

【図24】図24は、本発明による第7実施例としての電子カメラの撮像部の構成及び露光のタイミングを示す図である。

【図25】図25は、本発明による第8実施例としての

電子カメラの撮像部の構成を示す図である。

【図26】図26は、本発明による第9実施例として、図25に示した第8実施例を超音波測距装置に適用した場合の構成例を示す図である。

【図27】図27は、第9実施例の撮像部の具体的な構成を示す図である。

【図28】図28は、コンベックス型の超音波画像の一例を示す図である。

【図29】図29は、第9実施例による画像合成の構成を示す図である。

【図30】図30は、画像合成の状態を示す図である。

【図31】図31は、本発明による第10実施例としての電子カメラの撮像部の構成例を示す図である。

【図32】図32は、本発明による電子カメラにより撮像された画像の再生処理を行う画像再生装置の構成例を示す図である。

【図33】図33は、画像合成回路の具体的な構成例を示す図である。

【図34】図34は、複数の画像を重ね合わせた場合の重複領域とその係数の変化を示す図である。

【図35】図35は、画像加算部の一構成例を示す図である。

【図36】図36は、本発明による第11実施例としての電子カメラの構成を示す図である。

【図37】図37は、第11実施例のファインダ内の構成例を示す図である。

【図38】図38は、本発明による第12実施例としての複数の画像を合成することにより広範囲の撮像を行う画像合成の配置状態及びファインダ内の構成を示す図である。


【図39】図39は、本発明による第13実施例として、電子カメラの撮像部を平面原稿の撮像装置に適用し

た構成例を示す図である。


【符号の説明】

- 1…被写体像、2…撮影レンズ系、3a…鏡3a、3b…回転鏡、4…撮像素子、5…A/Dコンバータ(部)、6…2値化回路、7…データ圧縮回路、8…エラー訂正符号付加回路、9…変調回路、10…LEDドライバ、11…LED、12…光信号、13…受光ダイオード、14…復調回路、15…エラー訂正回路、16…圧縮データ復号回路、17…フレームメモリA、18…画像移動回路(部)、19…フレームメモリB、20…D/A変換コンバータ(部)、21…CRTモニタ、22…プリンタ、23…フアイリング装置、32…基準画像メモリ、34…差分計算回路、35…絶対値計算回路、37…合計用メモリ、38…最小値検出回路、39… $\Delta x \Delta y$ 計算回路、40…重ね合わせ位置制御回路、41…合計制御回路、65…撮写係数、66、101…レンズ系、67a…鏡、68、102…ハーフミラー、69…記憶画像撮影用撮像素子、70…拡大光学系、71…ふれ補正用撮像素子71、81…取付け台、82…ビームスプリッタ、83、85、86…保持部材、84a、84b…撮像素子、87…光学系、88…回転フィルタ、A…撮影部、B…記録部、90…ボイスコイル、91…ストロボ、92、93…偏向フィルタ、94、94'…処理部、95…画像合成回路、96…露込み回路、97…メモリカード、98…コントローラ、99…シャッタ、100…反射鏡、103…ばね、104a…カラム、104b…遅延線、105…TVカメラ、106…記録メディア、107…超音波測距装置、108…測距回路、109…左側境界線検出器、110…右側境界線検出器、111…合成回路、112…撮像部。


【図4】



【図3】




【図5】



【図9】


【図26】

【図1】




(13)

【図2】




(14)


【図28】




【図11】




【図7】




【図13】




【図8】




【図12】




【図14】




【図10】




【図15】




【図30】




【図 17】




【図 18】




【図 34】




【例25】




【27】




【32】




【图38】




【圖35】




【☑31】





【图33】



【例 36】



【39】



フロントページの統一

(72)発明者 吉米地 英夫
東京都渋谷区
ンパス光学工

(72)発明者 小宮 康宏
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 マリ
ンバス光学工業株式会社内

(72) 発明者 梅老原 利行
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目40番2号 大リ
ンパス光学工業株式会社内